WTC 610

Kompatible Funkgeräte und Akkus:

MOTOROLA Funkgeräte **P145 und P165** verwendbar mit allen Originalakkus.

Compatible radio devices and batteries:

MOTOROLA radio types **P145 und P165** suitable for all original batteries.

Produktbeschreibung:

Die Ladehalterung kann an einem 12 bzw. 24 Volt-Bordnetz angeschlossen werden. Nach erfolgreicher Installation werden die Betriebsbereitschaft und die Schnellladung anhand zweier LED angezeigt. Der Ladevorgang wird von einem Mikrocontroller gesteuert.

Das Funkgerät bzw. der Akku werden über die Führungsschienen in der Ladehalterung befestigt. Durch diese Vorrichtung kann der Akku auch separat ohne Funkgerät geladen werden.

Die Tastatur, die seitlichen Tasten und der Zubehör-anschluss des Funkgerätes sind auch während der Ladung zugänglich und nutzbar.

Product description:

The in-vehicular charger can be connected to an on-board power supply of 12 or 24 VDC. After successful installation of WTC610 two LED indicate standby and high-speed charging. The loading process is controlled by a micro-controller.

Batteries can be charged without the radio device. The radio or battery is fixed by the mechanical guides in the in-vehicular charger.

Keypad, side keys and accessory connector of the radio are accessible and entirely usable during the loading process.

Technische Daten: Specifications:

Betriebsspannung operating voltage	10.8 V - 31.2 V DC
Sicherung fuse	6,3 x 32 (mm) 2,5A träge 2,5A slow-acting
Stromaufnahme input current	max 850mA
Gewicht weight	191g
Abmessungen dimensions	114 x 64 x 52 (mm)
Prüfzeichen tested to	CE E1

ZEHETNER ELEKTRONIK
FUNKTECHNIK
PAGERSYSTEME
LEITSTELLENTECHNIK
EINSATZZENTRALEN
Florianer Straße 19
4502 St. Marien
Tel. Nr.: 0043 (0)7227 8881
www. zehetner-elektronik.at

WEMPE Elektronic GmbH
Leinenweberstr. 6
D-36251 Bad Hersfeld

Fon: +49 (6621) 92400
Fax: +49 (6621) 924044
www.wetech.de
info@wetech.de

© WeTech®

Made in Germany

Stand: 05.2016