



WTTC 620

Kompatible Funkgeräte und Akkus:
MOTOROLA Funkgeräte **GP320 bis GP680, GP1280, GP340ATEX, GP380ATEX, MTP850Ex** verwendbar mit allen Originalakkus.

Compatible radio devices and batteries:
MOTOROLA radio types **GP320 up to GP680, GP1280, GP340ATEX, GP380ATEX and MTP850Ex** suitable for all original batteries.

Produktbeschreibung:
 Die Ladehalterung kann an einem 12 bzw. 24 Volt-Bordnetz angeschlossen werden. Nach erfolgreicher Installation werden die Betriebsbereitschaft und die Schnellladung anhand zweier LED angezeigt. Der Ladevorgang wird von einem Mikrocontroller gesteuert.

Das Funkgerät bzw. der Akku werden über den Gürtelclip in der Ladehalterung befestigt. Durch diese Vorrichtung kann der Akku auch separat ohne Funkgerät geladen werden.

Die Tastatur, die seitlichen Tasten und der Zubehörschluss des Funkgerätes sind auch während der Ladung zugänglich und nutzbar.

Product description:
 The in-vehicular charger can be connected to an on-board power supply of 12 or 24 VDC. After successful installation of WTC620 two LED indicate standby and high-speed charging. The loading process is controlled by a micro-controller.

Batteries can be charged without the radio device. The radio or battery is fixed by the belt clip in the in-vehicular charger.

Keypad, side keys and accessory connector of the radio are accessible and entirely usable during the loading process.

Technische Daten: Specifications:	
Betriebsspannung operating voltage	10.8 V - 31.2 V DC
Sicherung fuse	6,3 x 32 (mm) 2A träge 2A slow-acting
Stromaufnahme input current	max 850mA
Gewicht weight	195g
Abmessungen dimensions	86 x 117 x 62 (mm)
Prüfzeichen tested to	CE E



WEMPE Elektronik GmbH
 Leinenweberstr. 6
 D-36251 Bad Hersfeld

Fon: +49 (6621) 92400
 Fax: +49 (6621) 924044
 www.wetech.de
 info@wetech.de

