



Digitaler Meldeempfänger

fiore plus

Willkommen in der Zukunft
der digitalen Alarmierung!



ZEHETNER ELEKTRONIK

ZEHETNER ELEKTRONIK

Digitaler Meldeempfänger

FIORI PLUS

Die technischen Daten auf einen Blick:

- Größe:** 48 x 70 x 18 mm
Farbe: Vorder- und Rückenteil schwarz
Bedienung: 4 Tasten an der Vorderseite des Pagers
- Speicher:** Speichert bis zu 20 Meldungen mit je 100 Zeichen.
14 Nachrichten können gegen unabsichtliches Löschen gesperrt werden. Alle Textmeldungen werden mit Datum und Uhrzeit gespeichert (pro Alarm).
- Akustik:** Bis zu 16 verschiedene Melodien.
Alarmierung: Vibrationsalarm - Akustikalarm
Vibration und Akustik gleichzeitig
- Display:** 4-zeiliges Rollgraphik Display umschaltbar auf zweizeilige Darstellung.
- Batterie:** 1* AAA Alkaline (86-2-IEC-R03) oder NiCd wiederaufladbar.
Zubehör: Gürtelhalterung und flexible Sicherheitskette im Set inkludiert.
Bitrate: 512, 1200 oder 2400 Baud
System: POCSAG CCIR RPCI 584
Frequenzbereiche: 138-174 Mhz
278-286 Mhz
410-510 Mhz
928-932 Mhz



Firma:



ZEHETNER ELEKTRONIK

FUNKTECHNIK
PAGERSYSTEME
LEITSTELLENTÉCHNIK
EINSATZZENTRALEN

Florianer Straße 19
4502 St. Marien
Tel. Nr.: 0043 (0)7227 8881
www.zehetner-elektronik.at



ZEHETNER ELEKTRONIK

PAGERSYSTEME - FUNKTECHNIK - LEITSTELLEN
ZEHETNER - ELEKTRONIK GmbH - A-4502 St. Marien - Oberndorf 2a

Telefon 07227/ 88 81-0 Fax 07227/ 88 81-4 Mobil 0664/ 26 10 606
E-Mail: office@zehetner-elektronik.at - Internet: www.zehetner-elektronik.at